Störungsleitfaden für Funksirenensteuerung der Firma: *Center*

Type: *CSI 8000*

Anlage finster — ja → Stromversorgung und Sicherungen kontrollieren → Anlage in Ordnung — nein → (1)

Anlage finster — nein → RESET durchführen

Anlage in Ordnung — ja → RESET durchführen

Im Zählerkasten die Sicherungen überprüfen, evtl. auch die Glasrohrsicherungen im Steuerkasten selbst (Elektriker). → Wenn „nein" dann (1) ankreuzen für Fehlercode 1.

RESET durchführen — *= Leitungsschutzschalter ausschalten, und internen kurz Akku abklemmen!*

Umgehende Meldung unter der Telefonnummer 02272/9005

Während der Dienstzeit
Funkwerkstätte: DW 17337, Fax DW 17182

Außerhalb der Dienstzeit
Nachrichtenzentrale: DW 17374, Fax DW 17180

Proberuf „STILLER ALARM" von der BAZ durchführen lassen — *BAZ (x_____) anrufen und stillen Alarm durchführen lassen.*

Dabei leuchtet RSP, # oder Ψ — nein → (2) *ACHTUNG: Kommt sehr schnell!*

Dabei leuchtet RSP, # oder Ψ — ja → Anlage wertet Programm richtig aus

LED „Einzel" leuchtet auf, erlischt wieder, dann beginnt „Aufn." für die Dauer der Sprachaufnahme zu leuchten. „Wiedergabe" erlischt, „Stop" leuchtet auf – Nur für die Dauer der Sprachaufnahme! Dann wieder umgekehrt (Normalzustand - „Wiedergabe" leuchtet, „Stop" dunkel)!

Anlage wertet Programm richtig aus — nein → (3)

Anlage wertet Programm richtig aus — ja → Durchsagetext wird richtig aufgezeichnet

Durchsagetext wird richtig aufgezeichnet — nein → RESET durchführen → Nochmaliger Proberuf in Ordnung — nein → (4)

Nochmaliger Proberuf in Ordnung — ja → Quittung in BAZ angekommen

Durchsage: „Hier Florian x_____, ausserordentlicher Proberuf für die FF x_____, ich wiederhole, ausserordentlicher Proberuf für die FF x_____, Ende" muss für 10 min abgespielt werden (mind. 2x anhören!).

Quittung in BAZ angekommen — nein → (5) *BAZ (x_____) anrufen, und nachfragen.*

Quittung in BAZ angekommen — ja → Proberuf für Pager durchführen- i.O.

Proberuf für Pager durchführen- i.O. — nein → (6) *Stille Alarmierung absetzen: „Hier FF x_____, ausserordentlicher Proberuf für die FF x_____, ich wiederhole, ..., Ende" 5-Ton muss hörbar sein, Sprechtaste muss blinken, ansonsten Fehler (6).*

Proberuf für Pager durchführen- i.O. — ja → Stromversorgung 380 V für Sirene abschalten

Zählerkasten!

Feuerwehr: _____

überprüft am: _____ von: _____

telefonisch erreichbar: _____

sonstige Bemerkungen: _____

Stromversorgung 380 V für Sirene abschalten → Proberuf mit Programm „PROBE" von BAZ durchführen lassen

BAZ (x_____) anrufen, und Probe (Sirenenprobe) durchführen lassen.

Proberuf mit Programm „PROBE" von BAZ durchführen lassen → Sirenenprogramm wird richtig ausgewertet

Sirenenprogramm wird richtig ausgewertet — nein → (7)

LED's „RST", „Einzel" und „Probe" (statt „Aufn.") müssen nacheinander aufleuchten, Sprachaufzeichnung (Dauer: 10 min, mind. 2x anhören) muss o.k. sein, grüne LED "Probe" bei der Alarmsimulierung muss 15s leuchten, ansonsten Fehler (7)

Sirenenprogramm wird richtig ausgewertet — ja → Sirenenschütz schaltet ein

Zählerkasten/Sicherungskasten! Schütz muss klacken (hörbar!)

Sirenenschütz schaltet ein — nein → Stromversorgung und Kabel zwischen Schütz und Anlage überprüfen → Schütz in Ordnung — nein → (8)

Schütz in Ordnung — ja → Anlage in Ordnung

Sirenenschütz schaltet ein — ja → Anlage in Ordnung

Anlage in Ordnung — nein → sonstiger Fehler: _____

ACHTUNG! Stromversorgung 380 V wieder einschalten